

取扱説明書

お客様へ
このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次	
1ページ	: 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
2ページ	: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
3ページ	: 定格表、完成図、アフターサービスのお問い合わせ
4ページ	: 部品名称と器具の取付方法

保管用
取説No.B4F003A2
ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。


照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告	
!	火災のおそれがあります ◇電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのあそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意	
◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。	
◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。	
◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。	
◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。	
◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。	
◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。	
◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。	
◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。	

お願い
電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称と器具の取付方法



- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合はそのままお客様がお取り付けできます。
- 上図のシーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へご依頼ください。
引掛シーリングボディ取付電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。
- 天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

- 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右にまわしてください。
- フランジを押し上げ、天井に密着させてください。
※フランジには方向性があります。
 - ・角型引掛シーリングの場合は I 印と引掛シーリングの長方向を合わすように埋め込んでください。
 - ・埋込引掛シーリングの場合は II 印と引掛シーリングの長方向を合わすように埋め込んでください。
- 注) 埋込引掛シーリング・丸型引掛シーリングボディに取付ける際は多少フランジが浮きますが、ご了承ください。
- セードをセード支持アームの溝にはめ込み、穴の位置を合わせてセード止めピンで固定してください。
※左右一対です。セード止めピンは4ヶ所各2ヶずつ固定してください。
- ランプ（別売）をソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
※ランプの取り付け、取り外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
- コードハンガーを天井の補強材のある位置に取り付けて、器具の高さを調整してください。
※コードハンガー使用時のみ、45°以下の傾斜天井に取付可能です。

<セードを取り付ける際のお願い>
●セードにセード止めピンを差し込む際、多少きつめになっておりますが、異常ではありません。

部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

引掛シーリングキャップのはずし方

- ・ボタンを押し、そのまま左方向へ回してください。

施工時のご注意

- ・この器具は屋内にご使用いただける天井面取付専用器具です。
- ・温度の高温な場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所にはご使用にならないでください。

●本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1705B
●木製品のため木目・色等は多少の違いがございますので、ご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。又揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。 
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。  
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。） ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因 となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因 となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下による けがの原因 となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下による けがの原因 となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。	 
--	---

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- 木・布・紙のセードは乾いた布ではこりをはらってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

シリーズ商品の紹介

ドムスシリーズ（ドイツ）

ドムス社はドイツ北部の自然に囲まれた環境のなかで、近代的な技術と確かなクラフトマンシップを基本に生産を続けています。＜木＞の素材を十分に活かすために、表面は天然オイルとワックスを使って仕上げられ、その方法により、気孔が開いたままとなり木が呼吸し、生きた状態で木肌の美しさを保つことができます。


定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧 周 波 数	消費電力	適 合 ラ ン プ	豆 球	質 量
F-246	—	B4FC-07Z6-B0	交流100V 50/60Hz	18W	E26 LED電球 LDG9L×2（別売）	E12 ナツメ球 5W	1.2kg
F-247	—	B4FC-08Z3-10		9W	E26 LED電球 LDG9L×1（別売）	—	0.8kg


■ LED電球の対応

- LED電球は下記メーカーのランプを推奨しております。
E26形 東芝ライテック製：LDG9L-H/60W、パナソニック製：LDG9L-G/2
- 電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。
- 調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

■ 完成図



F-246



F-247

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**
（全国共通番号）

受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>